

ICOM

DIGITAL

消防救急デジタル無線用受令機

IC-R60FD

IC-R6000FD

消防救急デジタル無線共通仕様書準拠

機動力をサポートする コンパクトな携帯型受令機。

幅56mm×高さ97.5mm×奥行き35mm^{※1}
約250gのコンパクト・軽量ボディ。

バッテリーや、ほとんどのオプションは、
署活動系無線機・IC-UH65MFTやデジタル
簡易無線機・IC-DPR6などと共用可能。

乾電池での運用やAC電源からの
給電による固定運用にも対応（オプション）。

【その他の特長】

●防塵防水性能 IP67^{※2} ●音声録音機能 ●約10時間使用可能
(BP-274装着時、受信1：待受19の割合で運用) ●バンク分け対
応 ●J-ALERT対応 ●FH/FLを交互に受信するなど、多彩なスキ
ャン機能 ●起動制限機能 ●ショートメッセージ受信機能 ●漢
字、英数字など多彩な表示が可能 など

※1 バッテリーパック：BP-274装着時、突起物含まず

※2 バッテリーパック、アンテナを正しく装着した状態で、試験用粉塵を1mlあたり2kgの割合で浮遊
させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の浸入がないこと。また、水深
1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能す
ることです。

最大
123ch

IC-R60FD



ダイバーシチ受信対応。 スペースを圧迫しない、小型の車載型受令機。

最大
123ch

IC-R6000FD

幅175mm×高さ45mm×
奥行き170mmのコンパクトボディ。

ダイバーシチに対応。
より高い通信品質や信頼性を実現。



【その他の特長】

●過酷な現場使用に耐える振動、衝撃性能 (JIS C 60068-2-6・JIS C 60068-2-27) ●DC12V/DC 24V両対応 ●ACアダプター（オプション対応）で固定
利用に対応 ●音声録音機能 ●バンク分け対応 ●J-
ALERT対応 ●FH/FLを交互に受信するなど、多彩
なスキャン機能 ●起動制限機能 ●ショートメッセ
ージ受信機能 ●漢字、英数字など多彩な表示が可能
●設置の自由度を高める、パネルセパレートキット
(オプション)をラインナップ など

Y 主な定格


	IC-R60FD	IC-R6000FD
受信周波数	260MHz帯、270MHz帯	
チャンネル数	123ch	
アクセス方式	SCPC方式	
受信感度	0dBμVemf以下 (BER=1×10 ⁻² スタティック時) 5dBμVemf以下 (BER=3×10 ⁻² フェージング時) ドップラー周波数: Fd=10Hz (走行速度 約40km/h相当)	
スピーカー出力	内部SP: 0.7W以上 (負荷インピーダンス 16Ωにて10%歪率時) 外部SP: 0.5W以上 (負荷インピーダンス 8Ωにて10%歪率時)	4W以上 (負荷インピーダンス4Ωにて10%歪率時)
電源電圧	BP-274 7.4V 1800mAh min. (1850mAh typ.) BP-220N 7.4V 2660mAh min. (2800mAh typ.) BP-221 単三形アルカリ乾電池×5本	DC 13.8V ±10% DC 27.6V ±10% ACアダプタ (DC15V〈オプション対応〉)
消費電流	受信時最大 600mA以下 (7.4V時)	受信時最大 2A、待ち受け時 1A (13.8V時) 受信時最大 1A、待ち受け時 0.5A (27.6V時)
使用温度範囲	-10℃～+50℃	
使用湿度範囲	95%以下 (35℃)	
寸法 (突起物含まず)	幅56mm×高さ97.5mm×奥行き35mm (BP-274装着時)	幅175mm×高さ45mm×奥行き170mm
重量	約250g (アンテナ、BP-274装着時)	約1.5kg

Y 主なオプション

IC-R60FD

					
リチウムイオンバッテリーパック (7.4V 1800mAh)	リチウムイオンバッテリーパック (7.4V 2660mAh)	乾電池ケース 単三形アルカリ乾電池×5本	AC100V用 電源供給アダプター	卓上急速充電器 (4台まで連結可能)	ACアダプター (BC-161用)
					
卓上急速充電器	ACアダプター (BC-208用)	シガレットケーブル (BC-208用)	ハードケース LC-153 (BP-274用) LC-154 (BP-220N/BP-221用)	ハードケース LC-164T (BP-274用)、LC-166T (BP-220N/BP-221用) ●装着状態でBC-161#02にて充電可能	
					
ショルダーストラップ ハードケース無しで装着可	ショルダーストラップ ハードケースと併用	ベルトクリップ	回転式ベルトクリップ	ベルトクリップ (ステンレス製) ●装着時BC-208で充電できません	
					
イヤホンジャックアダプタ 3.5φイヤホン用 ●SP-29/16/16B/16BWと併用	耳掛け型イヤホン 3.5φ (0.5m)	イヤホン 3.5φ (0.5m) グレー	イヤホン 3.5φ (0.5m) ブラック	イヤホン 3.5φ (1m) ブラック	チューブ式イヤホンアダプター ●SP-16/16B/16BWと併用

IC-R6000FD

					
ACアダプター	ワンタッチブラケット	フロントセパレートキット	RMK2用接続ケーブル	外部スピーカー (最大30W)	外部スピーカー (最大7W)

※ 本製品の使用は自治体が認める関係者に限定されています。周波数は発注者の指定通りに専用のソフトで設定され、ユーザー側で変更することはできません。

アイコム株式会社 本 社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

株式会社 インカム
0120-248-348

■東京オフィス
〒167-0051
東京都杉並区荻窪4丁目32番10号 第一健康ビル7F
Phone: 03-5347-0481 Fax: 03-5347-0482

北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7 TEL 011-820-3888
仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1 TEL 022-298-6211
東京営業所 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 TEL 03-5847-0722
名古屋営業所 468-0066 名古屋市天白区元八事3丁目249 TEL 052-832-2525
大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19 TEL 06-6793-0331
広島営業所 733-0842 広島市西区井口3丁目1-1 TEL 082-501-4321
四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43 TEL 087-835-3723
九州営業所 815-0082 福岡市南区大楠2丁目17-29 TEL 092-534-5900

■京都オフィス

〒617-0003
京都府向日市本町前田27番地10
Phone: 075-925-0621 Fax: 075-925-0622
URL: <http://www.incom.ne.jp/>



正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● 定格仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。● イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。
● 製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。
● アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

2014年6月作成 KMQ671C